

## OR-T 140 Enzunchadora PP&PET Batería Orgapack

### FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Enzunchadoras a Batería



## DATOS TÉCNICOS OR-T 140 ENZUNCHADORA PP&PET BATERÍA ORGAPACK

| Energización          | Batería                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Velocidad de Tensión  | 0–180 mm/s                                             |
| Fuerza Tensión        | De 150 a 1200 N                                        |
| Tipo Zuncho           | PP&PET                                                 |
| Ancho Zuncho          | 9 a 13 mm                                              |
| Espesor Zuncho        | PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm                           |
| Largo                 | 36.7 cm                                                |
| Alto                  | 13.5 cm                                                |
| Ancho                 | 14.9 cm                                                |
| Accesorios/Opcionales | Protector Pantalla, Protector Base, Gancho para Colgar |
| Modo de operación     | Automático, Semi Automático, Manual                    |
| Batería               | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V. 4.0 Ah                      |
| Ciclos por Carga      | Tensión baja 1000, Tensión media 800, Tensión alta 600 |
| Tiempo Carga Batería  | 48–65 min                                              |
| Marca                 | Orgapack                                               |
| Modelo                | OR-T 140                                               |
| Peso                  | 3.8 kg                                                 |
| País Origen           | Suiza                                                  |
| Certificaciones       | ISO 9001                                               |

## CONTACTO



**Mageva SpA**  
Los Gobelinos 2512 Of. 1 A, Santiago  
☎ +56 2 2669 5544 | 📠 +56 9 4561 4179  
info@mageva.cl  
<https://www.mageva.cl>

29-07-2026